

Honeywell 製品 OCR テンプレート設定手順 EZConfig V.4 使用時

①ソフトウェアを起動し、下記どちらかのメニューを選択します。

Honeywell | Scanning & Mobility EZConfig

GETTING STARTED | NEW FEATURES | CHECK FOR EZConfig UPDATES | FAQ | HELP | TECHNICAL KNOWLEDGE BASE

Would you like to configure :

DISCONNECTED DEVICE

CONNECTED DEVICE

SERIAL DATA WINDOW

←バーコードリーダーを接続せずに設定する場合
(設定内容をバーコード化する場合)

←設定を直接バーコードリーダーに書き込む場合

EZConfig-Scanning provides a wide range of programming functions that can be performed on a Honeywell scanning device connected to a computer. EZConfig-Scanning allows you to change programmed parameters, create and print programming bar codes and update device firmware.

Terms & Conditions | Privacy Statement | Contact Information | Feedback | About Ver: 4.5.25 © 2017 Honeywell Inc. All rights reserved

②製品を選択し、「CONFIGURE DEVICE」を選択します。

Honeywell | Scanning & Mobility EZConfig

GETTING STARTED | NEW FEATURES | CHECK FOR EZConfig UPDATES | FAQ | HELP | TECHNICAL KNOWLEDGE BASE

CONNECTED DEVICE

Home ▶ Connected Device

Refresh

Xenon 1900 Area-Imaging Scanner

Model: 1900

Serial No: 14045B0CA5

Firmware No: BI000962BAA

Connection: USB SERIAL

[Show License/Plug-in Info](#)

Firmware is up to date

Note: Click on the device to connect / disconnect

▶ CONFIGURE DEVICE

UPDATE FIRMWARE

SCAN DATA WINDOW

Terms & Conditions | Privacy Statement | Contact Information | Feedback | About Ver: 4.5.25 © 2017 Honeywell Inc. All rights reserved

③ 「SYMBOLOLOGIES」 → 「OCR」 を選択し、必要項目に設定内容を入力します。

Honeywell | Scanning & Mobility EZConfig

GETTING STARTED | NEW FEATURES | CHECK FOR EZConfig UPDATES | FAQ | HELP | TECHNICAL KNOWLEDGE BASE

CONNECTED DEVICE SEARCH Search

Home ▶ Connected Device ▶ 2.Symbolologies ▶ OCR

Xenon 1900 Area-Imaging Scanner

1.SETTINGS 2.**SYMBOLOLOGIES** 3.DATA FORMATTING 4.IMAGING 5.SCAN DATA WINDOW 6.COMPARE

Linear | Stacked Linears | 2D | Postal | **OCR**

OCR Template

Template Selection: User Template Only Default: 1

OCR: OCR Off Default: 0

OCR Template: "1377777770"

Default ③ 設定内容を入力

④ ← 設定をバーコード化する場合

④ ← 設定をバーコードリーダーに直接書き込む場合

Terms & Conditions | Privacy Statement | Contact Information | Feedback | About Ver. 4.5.25 © 2017 Honeywell Inc. All rights reserved

※ 設定内容の入力方法について

【Template Selection】

自分で決めたテンプレートのみを使用する場合は、そのまま【User Template Only】を選択します。

※書籍のISBNやパスポート等、規格で決められたフォントを読む場合は、既存のテンプレートを選択

【OCR】はOCRフォントの印刷色を選択します。

白い紙に黒い字で印刷されている場合は【OCR On - NormalVideo】を選択します。

文字色反転（黒い紙に白い字）の場合は、【OCR On - ReverseVideo】を選択します。

【OCR Template】に読みたいフォントのテンプレートを入力します。

（例:OCR-B フォント） 123ABC を設定する場合

テンプレート：125556660

1 … 開始

2 … OCR-B

555 … 数字 × 3文字

666 … アルファベット大文字 × 3文字

0 … 終了

テンプレート値	意味	引数
0	テンプレート終了	-
1	新規テンプレート	1 = OCR-A 4 = MICR 2 = OCR-B 5 = SEMI 3 = OCR-A/B 両方
2	新規行開始	-
3	グループ 定義開始	ID 001~255
4	グループ 定義終了	-
5	数字ワイルドカード (0~9)	-
6	アルファベット大文字ワイルドカード (A~Z)	-
7	アルファベット大文字+数字ワイルドカード (0~9, A~Z)	-
8	ワイルドカード (スペースを含む全使用可能キャラクタ)	-
A	定義済みグループ	ID 001~255
B	インライングループ 開始	-
C	インライングループ 終了	-
D	チェックサム	UNIT, TYPE, MOD
E	指定キャラクタ繰り返し	01~50
F	可変キャラクタ繰り返し	01~50 第一引数 始値, 第2引数 終値
X	ASCII 16進数値	-

以上